

## UNITEX® 刮墨刀护理 维护质量并降低成本

**刮墨刀护理指导旨在确保您的 UNITEX 始终以最佳性能运行。**

### 使用前

- 刮墨刀应存储在避光处 - 紫外光会使刮墨刀颜色变暗，不过这不会给刮墨刀的性能质量造成负面。
- 请尝试将刮墨刀存储在 15-25° C 的干燥环境下并远离油墨 - 在高度潮湿的环境下，刮墨刀将吸收空气中的水分和溶剂。
- 刮墨刀存储时应平放，请勿弯卷。
- 使用卷时，放平 24 小时，以便刮墨刀有时间放松。

### 使用时

- 使用后刮墨刀应立即清洁，以免干油墨累积。
- 清除夹具和刮墨刀上的所有残留油墨。在后续印刷过程中，刮墨刀上的任何残留都可能造成痕迹。
- 由于失去了锋利的边缘，任何长时间运行都可能使印刷质量退化，因此，请计划尽早更换刮墨刀。圆形边缘使用和沉淀更多油墨。
- 如果存储的刮墨刀仍然安装在夹具上，在存储过程中，请勿让刮墨刀朝下，或让其接触任何东西。
- 决不可将刮墨刀或其夹具留在溶剂中，以免沉积。沉积会导致膨胀并降低硬度。
- 使用软布清洁刮墨刀，并务必向远离边缘的方向擦拭。
- 为了延长刮墨刀的使用寿命，在清洁后让其休息 12 个小时，再开始下次印刷操作。

### 磨削/锐化

- 使用前无需磨锐刮墨刀。
- 只有刮墨刀干净、干燥且至少 12 个小时没有用于印刷后，才能磨锐刮墨刀。

### 常规情况

- 随着时间推移，刮墨刀会变硬 - 定期测试旧刮墨刀。请勿使用硬度超过其原始硬度 5 到 10 度的旧刮墨刀。
- 如果存储方式正确，未使用的新刮墨刀的货架寿命约为两年。
- 请勿在没有油墨的情况下使用刮墨刀。仅几次刮墨，印刷边缘就会快速损坏。

### 包装

- 刮墨刀的包装经过优化，以确保它到达您手中时处于可能的最佳状态。
- 海运时我们会使用防潮的牢固容器。
- 空运时会使用轻质包装。
- 如需快速交货，会使用加急运输。
- 如有要求，会使用客户指定的承运人。

### 刮墨刀标记

除非在订购时指明，否则所有 UNITEX 刮墨刀都会标记：

- UNITEX
- ULON HP 或 MARATHON
- 刮墨刀等级
- 批号
- 英国制造



TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/APPLIED-TECHNOLOGIES

Trelleborg Applied Technologies

Trinity Park, Randall Way, Retford, DN22 7AX, United Kingdom

Phone: +44 (0) 1777 712500 Email: appliedtechnologies@trelleborg.com

