

UNITEX® 刮墨刀保養 維護品質並降低成本

刮墨刀保養指導旨在確保您的 UNITEX 始終以最佳性能運行。

使用前

- 刮墨刀應存儲在避光處 – 紫外光會使刮墨刀顏色變暗，但是這不會給刮墨刀的性能品質造成負面影響。
- 請嘗試將刮墨刀存儲在 15–25° C 的乾燥環境下並遠離墨水 – 在高度潮濕的環境下，刮墨刀將吸收空氣中的水分和溶劑。
- 刮墨刀存儲時應平放，請勿彎卷。
- 使用卷時，放平 24 小時，以便刮墨刀有時間放鬆。

使用時

- 使用後刮墨刀應立即清潔，以免幹墨水累積。
- 去除基座和刮墨刀上的所有殘留墨水沉積。在後續印刷過程中，刮墨刀上的任何殘留都可能造成痕跡。
- 由於失去了鋒利的邊緣，任何長時間運行都可能使印刷品質退化，因此，請計畫儘早更換刮墨刀。圓形邊緣使用和沉澱更多墨水。
- 如果存儲的刮墨刀仍然安裝在基座上，在存儲過程中，請勿讓刮墨刀朝下，或讓其接觸任何東西。
- 決不可將刮墨刀或其基座留在溶劑中，以免沉積。沉積會導致膨脹並降低彈性。
- 使用軟布清潔刮墨刀，並務必向遠離邊緣的方向擦拭。
- 為了延長刮墨刀的使用壽命，在清潔後讓其「休息」12 個小時，再開始下次印刷操作。

磨削/銳化

- 使用前無需磨銳刮墨刀。
- 只有刮墨刀乾淨、乾燥且至少 12 個小時沒有用於印刷後，才能磨銳刮墨刀。

常規情況

- 隨著時間推移，刮墨刀會變硬 – 定期測試舊刮墨刀。請勿使用硬度超過其原始硬度 5 到 10 度的舊刮墨刀。
- 如果存儲方式正確，未使用的新刮墨刀的貨架壽命約為兩年。
- 請勿在沒有墨水的情況下使用刮墨刀。僅幾次刮墨，印刷邊緣就會快速損壞。

包裝

- 刮墨刀的包裝經過優化，以確保它到達您手中時處於可能的最佳狀態。
- 海運時我們會使用防潮的牢固容器。
- 空運時會使用輕質包裝。
- 如需快速交貨，會使用加急運輸。
- 如有要求，會使用客戶指定的承運人。

刮墨刀標記

除非在訂購時指明，否則所有 UNITEX 刮墨刀都會標記：

- UNITEX
- ULON HP 或 MARATHON
- 刮墨刀等級
- 批號
- 英國製造



TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/APPLIED-TECHNOLOGIES

Trelleborg Applied Technologies

Trinity Park, Randall Way, Retford, DN22 7AX, United Kingdom

Phone: +44 (0) 1777 712500 Email: appliedtechnologies@trelleborg.com

